

РЕЛЕ ДЛЯ МОНТАЖА НА ПАНЕЛЬ

Реле, управляемые постоянным напряжением

Наимен-е	Управл. напряж., В	Управл. ток, мА	Напряж. размыкания, В	Коммутируемое напряж., В	Макс. ток нагрузки, А	Предельн. ток 1 цикл, А	Рис.
CMD2425	3-32	17	1.0	24-280	25	250	6
CMD2475	3-32	17	1.0	24-280	75	1000	6
CMD24125	3-32	17	1.0	24-280	125	1750	6
CMRD2435	3-32	17	1.0	24-280	35	250	9
CMRD4835	4-32	14	1.0	48-530	35	250	9
CSE2425	15-32	7	1.0	24-280	25	250	1
CSW2425	3-32	10	1.0	24-280	25	250	1
CSW2450	3-32	10	1.0	24-280	50	625	1
CSW2475	3-32	10	1.0	24-280	75	1000	1
CWD2425	3-32	10	1.0	24-280	25	600	7
CWD2450	3-32	10	1.0	24-280	50	850	7
CWD2490	3-32	10	1.0	24-280	90	1350	7
CWD4825	4-32	10	1.0	48-660	25	600	7
CWD4850	4-32	10	1.0	48-660	50	850	7
D53TP50D	3-32	10	1.0	48-530	50	625	3
D53TP25D	3-32	10	1.0	48-530	25	250	3
D1240	3-32	3.4	1.0	24-140	40	625	1
D2410	3-32	3.4	1.0	24-280	10	120	1
D2425	3-32	3.4	1.0	24-280	25	250	1
D2440	3-32	3.4	1.0	24-280	40	625	1
D2450	3-32	3.4	1.0	24-280	50	625	1
D2475(-10)	3-32	3.4	1.0	24-280	75	1000	1
D2490	3-32	3.4	1.0	24-280	90	1200	1
D24125	3-32	3.4	1.0	24-280	125	1750	1
D2425D	4-15	12	1.0	24-280	25	250	8
D2440D	4-15	12	1.0	24-280	40	625	8
D4840	3-32	3.4	1.0	48-530	50	625	1
D1D07	3.5-32	1.6	1.0	0-100	7	15	1
D1D20	3.5-32	1.6	1.0	0-100	20	42	1
D1D40	3.5-32	1.6	1.0	0-100	40	106	1
D2D07	3.5-32	1.6	1.0	0-200	7	22	1

Реле, управляемые постоянным напряжением

Наимен-е	Управл. напряж., В	Управл. ток, мА	Напряж. размыкания, В	Коммутируемое напряж., В	Макс. ток нагрузки, А	Предельн. ток 1 цикл, А	Рис.
D2D12	3.5-32	1.6	1.0	0-200	12	27	1
D4D07	3.5-32	1.6	1.0	0-400	7	17	1
D4D12	3.5-32	1.6	1.0	0-400	12	36	1
EZE240D18	15-32	15	1.0	24-280	18	200	11
H12D4825	4-32	15	1.0	48-530	25	250	1
H12D4825D	4-15	12	1.0	48-530	25	250	4
H12D4850	4-32	15	1.0	48-530	50	625	1
H12WD4850	4-32	15	1.0	48-660	50	625	1
HD48110	3-32	3.4	1.0	48-530	110	1500	1
HD4812	3-32	2	1.0	48-530	12	140	1
HD48125	3-32	3.4	1.0	48-530	125	1750	1
HD4825(-10)	3-32	2	1.0	48-530	25	140	1
HD4850	3-32	2	1.0	48-530	50	625	1
HD4875	3-32	2	1.0	48-530	75	1000	1
HD6025	3-32	2	1.0	48-660	25	250	1
HD6050	3-32	2	1.0	48-660	50	625	1
HD60125	3-32	2	1.0	48-660	125	1750	1
PRGD48150	4-15	15	1.0	48-530	150	1750	10
S228	3.5-8.0	18	1.0	40-280	8.0	120	2
TD2420Q	4-15	12	1.0	24-280	20	250	4

Реле, управляемые переменным напряжением

Наимен-е	Управл. напряж., В	Управл. ток при 120 В, мА	Напряж. размыкания, В	Коммутируемое напряж., В	Макс. ток нагрузки, А	Предельн. ток 1 цикл, А	Рис.
A2425	90-280	2.0	10.0	24-280	25	250	1
NTA2410	90-140	10	10.0	24-280	10	120	1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

